

ANEXO 3.2 - CORRIDORES - POTENCIAS MÁXIMAS -FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - BASE

CORRIDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN						
						POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]	LIMITACIÓN 6 [MW]
		NOMBRE	TIPO									
CORRIDOR COMAHUE	1000	LÍNEA 132 KV ZAPALA - CUTRAL CÓ	-	132	-	60	CUTRAL - CHOC 132 KV 100	ET CHOCÓN 132 KV 200	ET CHOCÓN 500 KV 670	EXPORTACIÓN COMAHUE 500 KV 670	EXPORTACION COMAHUE-PATAGONIA-PCIA BUENOS AIRES 800	
	1010	LÍNEA 132 KV CUTRAL CÓ - CHOCNCITO - CHOCÓN	-	132	-	114						
	1030	LÍNEA 132 KV PLAZA HUINCUL - ARROYITO	-	132	-	64						
	1020	LÍNEA 132 KV CHOCÓN - PIEDRA DEL AGUILA	-	132	-	54						
	1040	LÍNEA 132 KV GRAN NEUQUEN - ARROYITO	-	132	-	121						
	1070	CHOCÓN OESTE	E.T.	132	-	134						
	1050	CHOCÓN	E.T.	500	-	670						
	1060	LÍNEA 500 KV CHOCÓN - CHOELE CHOEL	-	500	-	670						
	1061	LÍNEA 132 KV ALLEN - GENERAL ROCA	-	132	-	80						ALLEN - GRAL ROCA 132 KV 80
	1062	TERMOROCA	E.T.	132	-	80						
	1063	GENERAL ROCA	E.T.	132	-	80						
	1080	LÍNEA 132 KV TRAPIAL - LOMA DE LA LATA	-	132	-	67	ALICURÁ 132 kv 100					
	1081	LÍNEA 132 KV ALICURÁ - PÍO PROTTO	-	132	-	67						
	1090	LÍNEA 132 KV ALICURÁ - PILCANIYEU	-	132	-	40						
	1100	LÍNEA 132 KV GENERAL ACHA - PUELCHES	-	132	-	60	PUELCHES 132 kv 67					
	1110	HUINCA RENANCO	E.T.	66	-	13	CHOELE CHOEL 132 KV 27					
	1120	LÍNEA 132 KV CHOELE CHOEL - BELTRAN	-	132	-	27						
	1121	CHOELE CHOEL	E.T.	132	-	27						
	1140	LÍNEA 132 KV BAHÍA BLANCA - TORNQUIST	-	132	-	80	BAHÍA BLANCA 132 KV 200	EXPORTACIÓN BAHÍA BLANCA - VIVORATÁ 270				
	1150	CORTI	E.T.	132	-	0						
	1160	LÍNEA 132 KV BAHÍA BLANCA - MONTE HERMOSO - CORONEL DORREGO	-	132	-	57			B.BLANCA - DORREGO 132 KV 57			
	1161	CORONEL DORREGO	E.T.	132	-	57						
	1170	LÍNEA 33 KV NORTE I - TORNQUIST	-	33	-	0						
	1180	LÍNEA 132 KV CORONEL DORREGO - TRES ARROYOS	-	132	-	54						
	1190	ARENAS VERDES	E.T.	132	-	100						
	1200	LÍNEA 132 KV BAHÍA BLANCA - LURO	-	132	-	10			LÍNEA LURO - BB132 KV 10			
	1210	LÍNEA 132 KV CARMEN DE PATAGONES - LURO	-	132	-	7						
	1220	CARMEN PATAGONES	E.T.	132	-	0						
	1230	PUNTA ALTA	E.T.	132	-	147						
	1231	LÍNEA 33 KV CD BORGATO - CD MARTINEZ (PEHUENCÓ)	-	33	-	7	BAHÍA BLANCA - PRINGLES 132 KV 87					
	1232	LÍNEA 13.2 KV COOPERATIVA LA MERCED	E.T.	13,2	-	1						
1240	CHAÑARES	E.T.	132	-	58							
1130	PRINGLES	E.T.	132	-	134							
1241	LÍNEA 132 KV BAHÍA BLANCA - CORONEL PRINGLES	-	132	-	87							
1250	BAHÍA BLANCA 132 KV	E.T.	132	-	200							
1260	BAHÍA BLANCA 500 KV	E.T.	500	-	335							
CORRIDOR DE LA COSTA	2000	LÍNEA 132 KV LAS ARMAS - MADARIAGA	-	132	-	33		VIVORATA 500 KV 400	LAS TONINAS 132 KV 33			
	2010	MIRAMAR	E.T.	132	-	33						
	2011	LÍNEA 132 KV PINAMAR - MAR DE AJÓ	-	132	-	53						
	2012	LAS TONINAS	E.T.	132	-	33						
	2013	LAS TONINAS	E.T.	33	-	13						
	2020	NECOCHEA	E.T.	132	-	74						
	2030	VIVORATA	E.T.	500	-	400						
CORRIDOR PATAGONIA	3000	VALLE HERMOSO	E.T.	132	-	0	CORRIDOR LAGO MUSTERS 132 KV 0	SANTA CRUZ NORTE 132 KV 0	CORRIDOR PATAGONIA SUR 500 KV 130			
	3010	PAMPA DEL CASTILLO	E.T.	132	-	0						
	3011	LÍNEA 132 KV DIADEMA - PAMPA DE CASTILLO	-	132	-	0						
	3020	DIADEMA	E.T.	132	-	0						
	3021	KM 9	E.T.	132	-	0						
	3030	COMODORO RIVADAVIA OESTE 132 KV	E.T.	132	-	0						
	3040	COMODORO RIVADAVIA OESTE 500 KV	E.T.	500	-	0						
	3050	LÍNEA 132 KV SANTA CRUZ NORTE - LAS HERAS	-	132	-	0						
	3060	LÍNEA 132 KV PICO TRUNCADO - COMODORO RIVADAVIA	-	132	-	0						
	3070	LÍNEA 132 KV PETROQUÍMICA - PUERTO DESEADO	-	132	-	0						
	3080	SANTA CRUZ NORTE 132 KV	E.T.	132	-	0						
	3081	LÍNEA 500 KV PUERTO MADRYN - COMODORO RIVADAVIA OESTE	-	500	-	133						
	3090	SANTA CRUZ NORTE 500 KV	E.T.	500	-	130						
	3100	RÍO SANTA CRUZ 132 KV	E.T.	132	-	87	RÍO SANTA CRUZ 500 KV 200					
3110	RÍO SANTA CRUZ 500 KV	E.T.	500	-	200							

ANEXO 3.2 - CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS -FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - BASE

CORREDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN					
						POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]
		NOMBRE	TIPO								
CORR	3120	LÍNEA 132 KV SAN ANTONIO - VIEDMA	-	132	-	33	PUERTO MADRYN 132 kv 0	PUERTO MADRYN 500 kv 130			
	3130	LÍNEA 132 KV SAN ANTONIO - SIERRA GRANDE	-	132	-	33					
	3140	LÍNEA 132 KV AMEGHINO - PATAGONIA	-	132	-	0					
	3141	AMEGHINO	E.T.	132	-	0					
	3150	RAWSON	E.T.	132	-	0					
	3160	PUERTO MADRYN 132 KV	E.T.	132	-	0					
	3170	FUTALEUFÚ	E.T.	330	-	27					
	3180	BOLSON	E.T.	33	-	10					
	3190	LÍNEA 330 KV FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 y 2	-	330	-	100					
	3191	ARRIBO 3 - T3 132 KV PLANTA ALUAR	-	132	-	167					
	3200	PUERTO MADRYN 500 kv	E.T.	500	-	130	AIMOGASTA - LA RIOJA 132 kv 0	LA RIOJA 132 kv 80			
	4000	AIMOGASTA	E.T.	132	-	47					
	4010	PINCHAS	E.T.	33	-	7					
	4020	LÍNEA 132 KV AIMOGASTA - LA RIOJA	-	132	-	0					
	4030	LA RIOJA 132 kv	E.T.	132	-	80					
	4040	VILLA UNIÓN	E.T.	132	-	35					
	4041	MALLIGASTA	E.T.	132	-	35					
	4042	MALLIGASTA	E.T.	33	-	13					
	4043	LÍNEA 132 KV NONOGASTA - MALLIGASTA	-	132	-	35					
	4050	NONOGASTA	E.T.	132	-	35					
4051	LÍNEA 132 KV NONOGASTA - PATQUÍA	-	132	-	47	NONOGASTA 132 kv 35	PATQUÍA - LA RIOJA SUR 132 kv 50	LA RIOJA SUR 132 kv			
4060	PATQUÍA	E.T.	132	-	50						
4070	PUNTA DE LOS LLANOS	E.T.	33	-	10						
4080	CHAMICAL	E.T.	132	-	60						
4090	LÍNEA 132 KV PATQUÍA - CHAMICAL	-	132	-	60						
4091	SAN MARTÍN	E.T.	132	-	113						
4100	LA RIOJA SUR 132 kv	E.T.	132	-	170						
4101	AÑATUYA	E.T.	33	-	13						
4110	LA RIOJA SUR 500 kv	E.T.	500	-	170						
4120	TINOGASTA	E.T.	132	-	17					TINOGASTA - BELÉN 132 kv 17	ANDALGALÁ 132 kv 35
4121	LÍNEA 132 KV BELÉN - TINOGASTA	-	132	-	17						
4130	LÍNEA 33 KV TINOGASTA - FIAMBALÁ	-	33	-	0						
4140	BELÉN	E.T.	132	-	35						
4141	LÍNEA 132 KV BELÉN - ANDALGALÁ	-	132	-	35						
4150	SAUJIL	E.T.	132	-	20						
4160	ANDALGALÁ	E.T.	132	-	35						
4170	VILLA QUINTEROS	E.T.	132	-	70						
4180	PANTANILLO	E.T.	132	-	114						
4171	LÍNEA 132 KV RECREO - PANTANILLO	-	132	-	114	RECREO - PANTANILLO 132 kv 114	RECREO 132 kv 170	RECREO 500 kv 170			
4190	RECREO 132 kv	E.T.	132	-	170						
4200	RECREO 500 kv	E.T.	500	-	170	ANDES - COBOS 345 kv 134	ET COBOS 345 kv 100	COBOS 500 kv 200	COBOS - SAN JUANCITO 500 kv 200		
4210	ALTIPLANO 220 kv	E.T.	220	-	0						
4220	ALTIPLANO 345 kv	E.T.	345	-	0						
4230	LÍNEA 345 KV ANDES - COBOS	-	345	-	134						
4240	COBOS 345 kv	E.T.	345	-	100						
4250	COBOS 500 kv	E.T.	500	-	200						
4260	LÍNEA 132 KV SENDA HACHADA - TARTAGAL (BALLIVIAN)	-	132	-	87						
4261	LIBERTADOR	E.T.	132	-	33						
4262	LIBERTADOR	E.T.	33	-	8						
4270	SANJUANCITO 132 kv	E.T.	132	-	130						
4280	SANJUANCITO 500 kv	E.T.	500	-	200	SAN JUANCITO 132 kv 130	SAN JUANCITO 500 kv 200				
4290	LÍNEA 220 KV EL BRACHO - ALUMBRERA	-	220	-	134						
4291	CEVIL POZO	E.T.	132	-	100						
4291	CEVIL POZO	E.T.	33	-	33						
4292	LÍNEA 33 KV LEALES - VILLA FIAD	-	33	-	2						
4300	EL BRACHO 132 kv	E.T.	132	-	67						
4310	EL BRACHO 500 kv	E.T.	500	-	200						
4320	CAFAYATE	E.T.	132	-	7						
4330	CAFAYATE SOLAR	E.T.	132	-	0						
4331	LÍNEA 33 KV CAFAYATE - CACHI	-	33	-	7				CAFAYATE 132 kv 7		

NOA

EXPORTACION NOA
130

ANEXO 3.2 - CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS -FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - BASE

CORREDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (KV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN											
						POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]	LIMITACIÓN 6 [MW]					
		NOMBRE	TIPO														
CENTRO	5000	LÍNEA 132 KV ENCADENADAS - VILLA MERCEDES	-	132	-	80	VILLA MERCEDES Y SUR DE CÓRDOBA 132 KV 85										
	5001	ENCADENADAS	E.T.	33	-	8											
	5010	VILLA MERCEDES SUR	E.T.	132	-	85											
	5020	VILLA MERCEDES NORTE	E.T.	132	-	85											
	5030	LÍNEA 132 KV VILLA MERCEDES - MARAZANA II	-	132	-	60											
	5031	ALIMENTADOR 13,2 KV ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO	-	13,2	-	2											
	5032	LÍNEA 132 KV RÍO CUARTO - ELENA	-	132	-	60											
	5033	COTAGRO	E.T.	13,2	-	1,5											
	5034	LÍNEA 66 KV LAS VERTIENTES - SAMPACHO	-	66	-	20											
	5035	JUSTO DARACT	E.T.	33	-	12											
	5036	PARQUE INDUSTRIAL DE ALICRA GIGENA	E.T.	13,2	-	2											
	5040	LAS FERIAS	E.T.	13,2	-	17											
	5050	SAN LUIS	E.T.	132	-	134											
	5051	LÍNEA 132 KV PI SAN LUIS - LUJÁN	-	132	-	50								PI SAN LUIS 132 KV 50	LUJAN 132 KV 270		
	5060	PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS	E.T.	132	-	50											
	5070	PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS	E.T.	33	-	23											
	5080	LÍNEA 132 KV SANTA ROSA - VILLA DOLORES	-	132	-	80											
	5081	LÍNEA 132 KV TILISARAO - SANTA ROSA	-	132	-	67											
	5082	VILLA DOLORES	E.T.	33	-	27											
	5090	LA CANDELARIA	E.T.	132	-	74											
	5091	LA CANDELARIA	E.T.	33	-	23											
	5100	SAN JOSE DE LA DORMIDA	E.T.	66	-	20											
	5101	LÍNEA 33 KV VILLA DE MARÍA - SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR	-	33	-	2	VILLA MARÍA DE RÍO SECO 66 KV 20	TOTAL 66 KV 20									
	5110	VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO	E.T.	66	-	20											
	5120	GRAL. DEHEZA	E.T.	132	-	60	ARROYO CABRAL 132 KV 230										
	5130	ARROYO CABRAL 132 KV	E.T.	132	-	230											
	5140	ARROYO CABRAL 500 KV	E.T.	500	-	230											
	5141	CROPS	E.T.	13,2	-	2											
	5142	LÍNEA 66 KV LA VIÑA - CURA BROCHERO	-	66	-	17											
	5143	ALIMENTADOR 13,2 KV GUATIMOZÍN	-	13,2	-	2											
	5150	ALMAFUERTE 132 KV	E.T.	132	-	67											
	5160	ALMAFUERTE 500 KV	E.T.	500	-	230											
6000	SILARSA	E.T.	132	-	80	LUJÁN DE CUYO 132 KV 80											
6010	P.I.P.	E.T.	132	-	80												
6020	LUJAN DE CUYO	E.T.	132	-	80												
6021	TUPUNGATO	E.T.	33	-	13												
6022	SAN MARTÍN	E.T.	13,2	-	13												
6023	100 CILC	E.T.	132	-	80												
6030	CRUZ DE PIEDRA	E.T.	132	-	80	ANCHORIZ 132 KV 80	CRUZ DE PIEDRA 132 KV 80										
6040	LC35	E.T.	132	-	80												
6050	BAJO RÍO TUNUYAN	E.T.	132	-	80												
6060	LA PAZ	E.T.	66	-	20												
6140	JUNIN - BARRA B	E.T.	66	-	33												
6070	ARGENTINA	E.T.	66	-	40												
6100	ANCHORIS	E.T.	66	-	40												
6110	CH CARRIZAL	E.T.	66	-	13												
6080	ZAPATA BARRA B (CONECTADA A ET ANCHORIZ)	E.T.	66	-	37												
6081	ZAPATA BARRA A (CONECTADA A ET CÁPIZ)	E.T.	66	-	33												
6082	CAPIZ	E.T.	13,2	-	20												
6090	LAVALLE	E.T.	66	-	20												
6091	LÍNEA 66 KV CRUZ DE PIEDRA - BARRIALES	-	66	-	27	CARBOMETAL 66 KV 33											
6120	CH SAN MARTÍN	E.T.	66	-	20												
6130	CARBOMETAL	E.T.	66	-	33												
6150	LIBERTADOR SAN MARTÍN	E.T.	132	-	85												
6160	MIGUEZ	E.T.	132	-	85	GRAN MENDOZA - LIBERTADOR 132 KV 85											
6170	EL MARCADO	E.T.	66	-	54												
6180	JUNIN - BARRA A	E.T.	66	-	40	MONTECASEROS 66 KV 80											
6190	GRAN MENDOZA 132 KV	E.T.	132	-	85												

ANEXO 3.2 - CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS - FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - BASE

CORREDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN							
						POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]	LIMITACIÓN 6 [MW]	
		NOMBRE	TIPO										
CUYO	6200	GRAN MENDOZA 220 KV	E.T.	220	-	130							
	6210	EL SOSNEADO	E.T.	132	-	20							
	6211	LÍNEA 132 KV NIHUIL 1 - EL SOSNEADO	-	132	-	20	NIHUIL 2 132 KV 20						
	6212	LÍNEA 132 KV NIHUIL 4 - SAN RAFAEL	-	132	-	20							
	6213	LÍNEA 132 KV NIHUIL III - GENERAL ALVEAR	-	132	-	20							
	6214	MALARGÜE	E.T.	33	-	17							
	6215	LÍNEA 132 KV CÁPIZ - PEDRO VARGAS	-	132	-	20							
	6220	GENERAL ALVEAR	E.T.	132	-	20							
	6221	LÍNEA 220 KV AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS	-	220	-	133							
	6222	LÍNEA 220 KV AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA	-	220	-	100							
	6223	LÍNEA 220 KV SAN JUAN - CRUZ DE PIEDRA	-	220	-	67							
	6224	LÍNEA 220 KV AGUA DEL TORO - NIHUIL II	-	220	-	100							
	6230	RÍO DIAMANTE 220 KV	E.T.	220	-	130							
	6240	RÍO DIAMANTE 500 KV	E.T.	500	-	268							
	6250	GRAN MENDOZA 500 KV	E.T.	500	-	268							
	6260	HUACO	E.T.	132	-	7							
	6270	JÁCHAL	E.T.	132	-	7							
	6290	LÍNEA 132 KV JÁCHAL - ALBARDON	-	132	-	7							
	6280	GUAÑIZUIL	E.T.	132	-	7							
	6300	CALINGASTA	E.T.	132	-	7							
	6301	CALINGASTA NUEVA	E.T.	33	-	7							
	6302	LÍNEA 33 KV CALINGASTA VIEJA - TAMBERÍAS	-	33	-	7	CALINGASTA 33 KV 7						
	6310	RODEO 132 KV	E.T.	132	-	0							
	6311	BAUHAZETA	E.T.	132	-	0							
	6320	RODEO 500 KV	E.T.	500	-	0							
	6321	LÍNEA 132 KV CAÑADA HONDA - CRUZ DE PIEDRA	-	132	-	33							
	6330	CAÑADA HONDA	E.T.	132	-	45							
	6340	CAÑADITA	E.T.	33	-	0							
	6350	GUANACACHE	E.T.	33	-	0							
	6360	LÍNEA 33 KV CAÑADA HONDA - CAÑADITA	-	33	-	0							
	6361	MEDIA AGUA	E.T.	33	-	0							
	6370	LÍNEA 33 KV CAÑADA HONDA - LOS BERROS	-	33	-	0							
	6380	SARMIENTO	E.T.	33	-	0							
	6381	POCITO	E.T.	33	-	29							
	6382	LA BEBIDA	E.T.	132	-	200							
	6390	NUEVA SAN JUAN 132 KV	E.T.	132	-	268							
	6400	NUEVA SAN JUAN 500 KV	E.T.	500	-	268							
	6410	LÍNEA PTA. NEGRA - PTA. RIELES (SOBRE UNA TERNA)	-	132	-	0							
	6411	BOERO	E.T.	33	-	12							
	6420	CHIMBERA	E.T.	33	-	8							
6430	CAUCETE	E.T.	132	-	67								
6440	ALBARDON	E.T.	33/13.2	-	6								
6450	ZONA DE INTERSECCIÓN DT PTA NEGRA - PTA RIELES CON LÍNEA ULLÚM - SAN JUAN (**)	-	132	-	107								
LITORAL	7000	RUFINO	E.T.	132	-	70							
	7010	VENADO TUERTO	E.T.	132	-	70							
	7020	CAÑADA DE GOMEZ	E.T.	132	-	70							
	7030	ROJAS	E.T.	132	-	100							
	7040	PUERTO MINERAL	E.T.	132	-	70							
	7050	SUNCHALES	E.T.	132	-	114							
	7060	VILLA OCAMPO	E.T.	132	-	60							
	7070	SAN LORENZO	E.T.	132	-	60							
	7080	LÍNEA 132 KV VICTORIA - GUALEGUAY	-	132	-	134							

ANEXO 3.2 - CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS - FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - BASE

CORREDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kv)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN										
						POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]	LIMITACIÓN 6 [MW]				
		NOMBRE	TIPO													
NEA	8000	LA ESCONDIDA	E.T.	132	-	60										
	8010	LA ESCONDIDA	E.T.	33	-	10										
	8020	QUITILIPI	E.T.	132	-	74										
	8030	CORRIENTES ESTE	E.T.	132	-	201										
	8040	MERCEDES	E.T.	132	-	134										
	8041	LÍNEA 132 KV RINCÓN - VIRASORO	-	132	-	67										
	8042	SANTO TOMÉ (CORRIENTES)	E.T.	33	-	13										
	8043	LÍNEA 132 KV PASO DE LOS LIBRES - MONTECACEROS	-	132	-	53										
	8050	WANDA	E.T.	33	-	17										
	8051	LÍNEA 13,2 KV CERRO AZUL - LEANDRO ALEM (MISIONES)	-	13,2	-	3										
	8052	LAS LOMITAS	E.T.	33	-	12	LAS LOMITAS 33 KV									
	8053	LÍNEA 33 KV LAS LOMITAS - ZALAZAR	-	33	-	5	12									
	8054	LÍNEA 33 KV SAENZ PEÑA - SAN BERNARDO	-	33	-	12										
	8060	SANTA ROSA	E.T.	33	-	10		BELLA VISTA 33 kv 40								
GBA	9000	LUJAN I	E.T.	132	-	40										
	9010	PANTANOSA	E.T.	132	-	161	ZAPPALORTO 132 kv 350									
	9020	TOLOSA	E.T.	132	-	161	LA PLATA 132 kv 350									
	9030	VILLA DOMINICO	E.T.	132	-	100	BOSQUES 132 kv 70									
BS AS	9500	PERGAMINO	E.T.	132	-	67	PERGAMINO 132 KV									
	9510	PERGAMINO	E.T.	66	-	20	67									
	9511	ROQUE PÉREZ	E.T.	33	-	6										
	9512	LÍNEA 13,2 KV ROQUE PÉREZ - ESTABLECIMIENTO CABAÑA ARGENTINA	-	13,2	-	2										
	9520	CHIVILCOY	E.T.	33	-	27										

(**) Posible oferente debera llevar adelante la construcción de la ET incorporando todas las líneas de 132 kv en el punto mencionado

PDI 4290 : NUEVA ET SOBRE LÍNEA 220 KV EL BRACHO – ALUMBRERA

Todo proyecto a presentar que implique el uso de la capacidad disponible del "PDI 4290 : NUEVA ET SOBRE LÍNEA 220 KV EL BRACHO – ALUMBRERA", deberá contar necesariamente con el acuerdo explícito y formal del propietario de la línea de 220kv, dado que dicha línea se encuentra operando bajo los términos de uso propio establecidos en el artículo 31 de la Ley N° 24065. Las ofertas presentadas que utilicen el citado PDI y que no cumplan con este requerimiento serán desestimadas.