

ANEXO 3.2 - CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS -FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - CON AMPLIACIONES

CORREDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN						
		NOMBRE	TIPO			POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]	LIMITACIÓN 6 [MW]
NOA	4000	AIMOGASTA	E.T.	132	1.012	47	AIMOGASTA - LA RIOJA 132 kV		LA RIOJA 132 kV 80	LA RIOJA SUR 132 kV 170	EXPORTACION NOA 830	
	4010	PINCHAS	E.T.	33	1.011	7	0					
	4020	LÍNEA 132 KV AIMOGASTA - LA RIOJA	-	132	0.995	0						
	4030	LA RIOJA 132 kV	E.T.	132	0.999	80						
	4040	VILLA UNIÓN	E.T.	132	0.985	35	NONOGASTA 132 kV 35		PATQUÍA - LA RIOJA SUR 132 kV 50			
	4050	NONOGASTA	E.T.	132	0.978	35						
	4060	PATQUÍA	E.T.	132	0.990	50						
	4070	PUNTA DE LOS LLANOS	E.T.	33	1.001	10						
	4080	CHAMICAL	E.T.	132	1.004	60						
	4090	LÍNEA 132 KV PATQUÍA - CHAMICAL	-	132	0.994	60						
	4091	SAN MARTÍN	E.T.	132	1.000	113						
	4100	LA RIOJA SUR 132 kV	E.T.	132	1.001	170						
	4110	LA RIOJA SUR 500 kV	E.T.	500	1.001	170						
	4120	TINOGASTA	E.T.	132	0.990	17	TINOGASTA - BELÉN 132 kV 17		ANDALGALÁ 132 kV 35	VILLA QUINTEROS 132 kV 70		
	4130	LÍNEA 33 KV TINOGASTA - FIAMBALÁ	-	33	0.971	0						
	4140	BELÉN	E.T.	132	0.998	35						
	4150	SAUJIL	E.T.	132	0.989	20						
	4160	ANDALGALÁ	E.T.	132	0.992	35						
	4170	VILLA QUINTEROS	E.T.	132	0.997	70						
	4180	PANTANILLO	E.T.	132	1.002	114	RECREO 132 kV 170		RECREO 500 KV 170			
	4190	RECREO 132 KV	E.T.	132	1.002	170						
	4200	RECREO 500 KV	E.T.	500	1.001	170						
	4210	ALTIPLANO 220 kV	E.T.	220	1.015	200	ANDES - COBOS 345 KV 134		ET COBOS 345 KV 100	COBOS 500 KV 500		COBOS - SAN JUANCITO 500 KV 500
	4220	ALTIPLANO 345 KV	E.T.	345	1.015	134						
	4230	LÍNEA 345 KV ANDES - COBOS	-	345	1.015	134						
	4240	COBOS 345 KV	E.T.	345	1.011	100						
	4250	COBOS 500 KV	E.T.	500	1.011	500						
	4260	LÍNEA 132 KV SENDA HACHADA - TARTAGAL (BALLIVIAN)	-	132	1.034	87	SAN JUANCITO 132 KV 130		SAN JUANCITO 500 KV 500			
	4261	LIBERTADOR	E.T.	132	1.014	33						
	4262	LIBERTADOR	E.T.	33	1.010	8						
	4270	SANJUANCITO 132 kV	E.T.	132	1.011	130						
	4280	SANJUANCITO 500 kV	E.T.	500	1.012	500						
	4290	LÍNEA 220 KV EL BRACHO - ALUMBRERA	-	220	1.004	134						
4300	EL BRACHO 132 KV	E.T.	132	1.005	67							
4310	EL BRACHO 500 KV	E.T.	500	1.007	200	EL BRACHO 500 KV 200						
4320	CAFAYATE	E.T.	132	0.997	0	CAFAYATE 132 kV 0						
4330	CAFAYATE SOLAR	E.T.	132	0.997	0							
CENTRO	5000	LÍNEA 132 KV ENCADENADAS - VILLA MERCEDES	-	132	1.001	80	VILLA MERCEDES Y SUR DE CÓRDOBA 132 kV 85		EXPORTACIÓN CENTRO 470			
	5010	VILLA MERCEDES SUR	E.T.	132	0.995	85						
	5020	VILLA MERCEDES NORTE	E.T.	132	0.995	85						
	5030	LÍNEA 132 KV VILLA MERCEDES - MARANZANA II	-	132	0.999	60						
	5040	LAS FERIAS	E.T.	13.2	1.002	17						
	5050	SAN LUIS	E.T.	132	0.997	134						
	5060	PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS	E.T.	132	1.000	50	SAN LUIS 132 KV 50			LUJAN 132 KV 270		
	5070	PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS	E.T.	33	0.991	23						
	5080	LÍNEA 132 KV SANTA ROSA - VILLA DOLORES	-	132	0.986	80						
	5090	LA CANDELARIA	E.T.	132	0.961	74						
	5100	SAN JOSE DE LA DORMIDA	E.T.	66	1.063	20	TOTORAL 66 kV 20					
	5110	VILLA MARÍA DE RÍO SECO	E.T.	66	1.022	20						
	5120	GRAL. DEHEZA	E.T.	132	1.002	60	ARROYO CABRAL 132 kV 230					
	5130	ARROYO CABRAL 132 KV	E.T.	132	1.004	230						
	5140	ARROYO CABRAL 500 KV	E.T.	500	1.001	230						
	5150	ALMAFUERTE 132 KV	E.T.	132	1.002	67						
5160	ALMAFUERTE 500 KV	E.T.	500	1.001	230							

ANEXO 3.2 - CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS -FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - CON AMPLIACIONES

CORREDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN										
		NOMBRE	TIPO			POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]	LIMITACIÓN 6 [MW]				
CUYO	6000	SILARSA	E.T.	132	1.007	80										
	6010	P.I.P.	E.T.	132	1.007	80										
	6020	LUJAN DE CUYO	E.T.	132	1.007	80										
	6030	CRUZ DE PIEDRA	E.T.	132	1.005	160										
	6040	LC35	E.T.	132	1.001	90										
	6050	BAJO RÍO TUNUYAN	E.T.	132	1.004	90										
	6060	LA PAZ	E.T.	66	1.005	20										
	6070	ARGENTINA	E.T.	66	1.002	40										
	6080	ZAPATA BARRA B (CONECTADA A ET ANCHORIZ)	E.T.	66	1.011	37										
	6081	ZAPATA BARRA A (CONECTADA A ET CÁPIZ)	E.T.	66	1.010	33										
	6090	LAVALLE	E.T.	66	1.001	20										
	6100	ANCHORIS	E.T.	66	0.998	40										
	6110	CH CARRIZAL	E.T.	66	1.004	13										
	6120	CH SAN MARTIN	E.T.	66	1.000	20										
	6130	CARBOMETAL	E.T.	66	1.000	33										
	6140	JUNIN - BARRA B	E.T.	66	1.001	33										
	6150	LIBERTADOR SAN MARTÍN	E.T.	132	1.009	85										
	6160	MIGUEZ	E.T.	132	1.008	85										
	6170	EL MARCADO	E.T.	66	1.017	54										
	6180	JUNIN - BARRA A	E.T.	66	1.013	40										
	6190	GRAN MENDOZA 132 KV	E.T.	132	1.007	85										
	6200	GRAN MENDOZA 220 KV	E.T.	220	1.008	130										
	6210	EL SOSNEADO	E.T.	132	1.015	20										
	6211	LÍNEA 132 KV NIHUI 1 - EL SOSNEADO	-	132	1.014	20										
	6212	LÍNEA 132 KV NIHUI 4 -SAN RAFAEL	-	132	1.013	20										
	6220	GENERAL ALVEAR	E.T.	132	1.015	20										
	6221	LÍNEA 220 KV AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS	-	220	1.014	133										
	6222	LÍNEA 220 KV AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA	-	220	1.011	150										
	6230	RÍO DIAMANTE 220 KV	E.T.	220	1.014	130										
	6240	RÍO DIAMANTE 500 KV	E.T.	500	1.008	568										
	6250	GRAN MENDOZA 500 KV	E.T.	500	1.008	368										
	6260	HUACO	E.T.	132	0.998	67										
	6270	JÁCHAL	E.T.	132	0.998	117										
	6290	LÍNEA 132 KV JÁCHAL - ALBARDON	-	132	1.004	27										
	6280	GUAÑIZUIL	E.T.	132	0.997	47										
	6300	CALINGASTA	E.T.	132	0.997	200										
	6301	CALINGASTA NUEVA	E.T.	33	0.987	27										
	6302	LÍNEA 33 KV CALINGASTA VIEJA - TAMBERÍAS	-	33	0.990	7										
	6310	RODEO 132 KV	E.T.	132	1.009	200										
	6311	BAUHAZETA	E.T.	132	1.009	200										
	6320	RODEO 500 KV	E.T.	500	1.009	500										
	6330	CAÑADA HONDA	E.T.	132	1.009	45										
	6340	CAÑADITA	E.T.	33	0.996	0										
	6350	GUANACACHE	E.T.	33	0.994	0										
	6360	LÍNEA 33 KV CAÑADA HONDA - CAÑADITA	-	33	0.998	0										
6370	LÍNEA 33 KV CAÑADA HONDA - LOS BERROS	-	33	0.990	0											
6380	SARMIENTO	E.T.	33	0.998	0											
6390	NUEVA SAN JUAN 132 KV	E.T.	132	1.008	268											
6400	NUEVA SAN JUAN 500 KV	E.T.	500	1.007	368											
6410	LÍNEA PTA. NEGRA - PTA. RIELES (SOBRE UNA TERNA)	-	132	1.006	0											
6420	CHIMBERA	E.T.	33	1.011	8											
6430	CAUCETE	E.T.	132	1.008	67											
6440	ALBARDON	E.T.	33/13.2	1.004	6											
6450	ZONA DE INTERSECCIÓN DT PTA NEGRA - PTA RIELES CON LÍNEA ULLÚM - SAN JUAN (**)	-	132	1.009	107											

ANEXO 3.2 - CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS -FACTORES DE PÉRDIDA - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN - CON AMPLIACIONES

CORREDOR	IDENTIF.	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN							
		NOMBRE	TIPO			POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW]	LIMITACIÓN 1 [MW]	LIMITACIÓN 2 [MW]	LIMITACIÓN 3 [MW]	LIMITACIÓN 4 [MW]	LIMITACIÓN 5 [MW]	LIMITACIÓN 6 [MW]	
LITORAL	7000	RUFINO	E.T.	132	1.021	70	CAÑADA DE GOMEZ 132 kV 70						
	7010	VENADO TUERTO	E.T.	132	1.009	70							
	7020	CAÑADA DE GOMEZ	E.T.	132	1.001	70	LITORAL 70						
	7030	ROJAS	E.T.	132	1.006	100							
	7040	PUERTO MINERAL	E.T.	132	1.006	70							
	7050	SUNCHALES	E.T.	132	1.012	114							
	7060	VILLA OCAMPO	E.T.	132	1.020	60							
	7070	SAN LORENZO	E.T.	132	1.001	60							
7080	LÍNEA 132 KV VICTORIA - GUALEGUAY	-	132	1.016	134								
NEA	8000	LA ESCONDIDA	E.T.	132	1.012	60							NEA 130
	8010	LA ESCONDIDA	E.T.	33	1.007	10							
	8020	QUITILUPI	E.T.	132	1.011	74							
	8030	CORRIENTES ESTE	E.T.	132	1.013	201							
	8040	MERCEDES	E.T.	132	1.017	134							
	8050	WANDA	E.T.	33	0.987	17							
	8060	SANTA ROSA	E.T.	33	1.014	10	BELLA VISTA 33 kV 40						
GBA	9000	LUJAN I	E.T.	132	0.990	40							
	9010	PANTANOSA	E.T.	132	1.000	161							ZAPPALORTO 132 kV 350
	9020	TOLOSA	E.T.	132	0.999	161							LA PLATA 132 kV 350
	9030	VILLA DOMINICO	E.T.	132	1.005	100							BOSQUES 132 kV 70

(*) Este PDI es factible si el oferente realiza las obras adicionales requeridas

(**) Posible oferente debera llevar adelante la construcción de la ET incorporando todas las líneas de 132 kV en el punto mencionado

PDI 4290 : NUEVA ET SOBRE LÍNEA 220 KV EL BRACHO – ALUMBRERA

Todo proyecto a presentar que implique el uso de la capacidad disponible del "PDI 4290 : NUEVA ET SOBRE LÍNEA 220 KV EL BRACHO – ALUMBRERA", deberá contar necesariamente con el acuerdo explícito y formal del propietario de la línea de 220kV, dado que dicha línea se encuentra operando bajo los términos de uso propio establecidos en el artículo 31 de la Ley N° 24065. Las ofertas presentadas que utilicen el citado PDI y que no cumplan con este requerimiento serán desestimadas.

Las obras a incorporar son el Corredor 500KV Pto Madryn – GBA que mejora la transmisión de energía del área Patagonia hacia GBA, el Corredor 500KV Rio Diamante – GBA 500KV que mejora vinculación del área Cuyo y Comahue con GBA, el Corredor 500kV Nueva San Juan – La Rioja Sur que mejora la exportación de energía del área NOA y por último la ET Comodoro Oeste 500KV que mejora la evacuación de energía del Área Comodoro Rivadavia.